

Программно-доступные регистры БПИ R916-RS485-ИП24-Нд

Функциональ- ный код операции	Адрес регистра	Наименование параметра	Диапазон изменения
03	0	Регистр идентификации изделия	0x0500
RS-485			
03/06	1	Номер прибора в сети	0 – 255
03/06	2	Скорость передачи данных	1 – 9
03/06	3	Длина посылки	7 – 8
03/06	4	Четность	0 – 2
03/06	5	Количество стоп-бит	1 – 2
Общие параметры			
03	6	Заводской номер	0...65535
03/06	7	Режим работы	1,2 – Мастер 3-Ретранслятор
	8		
	9		
03/06	10	Минимальный номер прибора (для обработки посылок)	0...255
03/06	11	Максимальный номер прибора (для обработки посылок)	0...255
03/06	12	Номер прибора для ретранслятора	0...255
Радиоканал			
03/06	20	Частота мастера ($F=900\text{MHz} + 7.5 \text{ kHz} \cdot x$)	97...3902
03/06	21	Частота ретранслятора ($F=900\text{MHz} + 7.5 \text{ kHz} \cdot x$)	97...3902
03/06	22	Скорость передачи данных ($\text{Baud(kbps)} = 10000 / [29 \cdot (x+1)]$)	0...127
03/06	23	Мощность передатчика (from MAX to -21dB step -3dB)	0...7
03/06	24	Частота модуляции (from 15 to 240kHz step 15kHz)	0...16
03/06	25	Допустимое смещение частоты приемника и передатчика (from MAX to $+3/-4 \cdot x$ step 7.5kHz)	0...4
03/06	30	Время пересброса повторной посылки *0,1с	1...250
03/06	31	Пауза перед ответом ретранслятора *0,1с	1...250

Коды ошибок:

Код	Значение
0x7FF5	Регистр недоступен