

Программно-доступные счетчика импульсов СИ1-02Е

Функцион альный код операции	Адрес регистра	Наименование параметра	Диапазон изменения
Идентификация			
03	0	Регистр идентификации изделия	0x0F09
Общие параметры			
03	1	Текущее значение счетчика *10	-3000,0.. 3000,0
03/06	2	Заданное значение счетчика *10	0 – 3000,0
03/06	3	Состояние выхода при старте	0 – 1
03/06	4	Логика работы регулятора	0 – 4
03/06	5	Делитель*100	0,01–99,99
03/06	6	Множитель*100	0,01–99,99
03/06	7	Устранение дребезга контактов, мс	0 – 9999
03/06	8	Предделитель	1 – 9999
03/06	9	Счет по фронту: 0-по переднему, 1-по заднему, 2-по обеим	0 – 2
03/06	10	Длительность выходного сигнала*10, с	0 – 999,9
03/06	11	Кол-во отображаемых цифр после запятой	0 – 3
03/06	12	Время ожидания сигнала от датчика*10, с	0 – 999
03/06	15	Период индикации*10, с	0 – 99,9
03/06	17	Время индикации 5-го разряда	0 – 99
03/06	35	Разрешение сохранения значения счетчика	0 – 1
03	200	Текущее значение счетчика *10	-3000,0.. 3000,0
Настройка RS-485			
03/06	28	Номер прибора в сети	1 – 255
03/06	29	Скорость передачи	1 – 9
03/06	30	Четность/нечетность	0 – 1
03/06	31	Вид паритета	0 – 2