

Программно-доступные регистры РВ1-07

Функцион альный код операции	Адрес регистра	Наименование параметра	Диапазон изменения
Идентификация			
03	0	Регистр идентификации изделия	0x3309
Общие параметры			
03	1	Текущее значение таймера, мин	0 – 9999
03	2	Текущее значение таймера, сек	0 – 59
03	3	Текущее состояние таймера	0 – выкл 1 – вкл
03	4	Текущее количество импульсов	0 – 9999
03/06	10	Активный уровень импульса	0, 1
03/06	11	Количество импульсов для запуска таймера	1 – 9999
03/06	12	Заданное значение таймера, мин	0 – 9999
03/06	13	Заданное значение таймера, сек	0 – 59
03/06	14	Добавляемое значение таймера (за импульс), мин	0 – 9999
03/06	15	Добавляемое значение таймера (за импульс), сек	0 – 59
03/06	16	Время включения реле №2, мин	0 – 9999
03/06	17	Время включения реле №2, сек	0 – 59
03/06	18	Устранениедребезга контактов «0», 5*мс	0 – 999
03/06	19	Устранениедребезга контактов «1», 5*мс	0 – 999
Настройка RS-485			
03/06	20	Номер прибора в сети	1 – 255
03/06	21	Скорость передачи	1 - 1200 2 - 2400 3 - 4800 4 - 9600 5 - 19200 6 - 38400 7 - 57600 8 - 76800 9 - 115200
03/06	22	Кол-во бит данных	0 – 7бит 1 – 8бит
03/06	23	Вид паритета	0 – откл 1 – чет 2 – нечет
03/06	24	Количество стоп-бит	0 – 1бит 1 – 2бита
03/06	25	Коэффициент умножения кол-ва импульсов до запуска	1 – 255
03/06	26	Время задержки отображения отсчета времени при запуске таймера (в сотых секунды)	0 – 255