

Программно-доступные регистры PB8 2СК/8P-Д6

Код операции	Адрес регистра	Наименование параметра	Диапазон изменения
Идентификация			
03	0	Регистр идентификации изделия	0x4E09
Настройка RS-485			
03/06	1	Номер прибора в сети	1 – 255
03/06	2	Скорость передачи	1 - 1200 2 - 2400 3 - 4800 4 - 9600 5 - 19200 6 - 38400 7 - 57600 8 - 76800 9 - 115200
03/06	3	Кол-во бит данных	0 – 7бит 1 – 8бит
03/06	4	Вид паритета	0 – откл 1 – чет 2 – нечет
03/06	5	Количество стоп-бит	0 – 1бит 1 – 2бита
Общие параметры			
03/06	6	Режим отображения времени	0 – 1
03/06	7	Единицы отображения времени	0 – 3
03/06	8	Пошаговый режим	0 – 1
03/06	9	Автостарт	0 – 1
03/06	10	Выключение после окончания	0 – 1
03/06	11	Количество циклов	0 – 99
03/06	12	Количество шагов	2 – 99
Параметры шагов программы			
03/06	20	Единицы задания времени шага №1	0 – 2
03/06	21	Единицы задания времени шага №2	0 – 2
.....			
03/06	118	Единицы задания времени шага №99	0 – 2
.....			
03/06	220	Функция выходов (битовая маска) шага №1	0 – 255
03/06	221	Функция выходов (битовая маска) шага №2	0 – 255
.....			
03/06	318	Функция выходов (битовая маска) шага №99	0 – 255
.....			
03/06	320	Время шага №1	00.00 – 99.59
03/06	321	Время шага №2	00.00 – 99.59
.....			
03/06	418	Время шага №99	00.00 – 99.59
Параметры управления			
03	200	Текущее значение таймера (мин.сек или час.мин)	00.00 – 99.59
03/06	201	Текущее состояние таймера	0 – выкл 1 – вкл
03/06	202	Текущее состояние входа «Пауза»	0 – выкл 1 – вкл